

# Détecteur plat de présence ou d'absence 360°, maître, 1 canal, 12 m, à encastrer (white)

**Code de référence: 350-41600**

## **Description**

Détecteur, 360°, 230 Vac, 1 canal (10 A), à encastrer dans des plafonds.

350-41600 : autonome ou comme maître, en combinaison avec 20 esclaves (350-41601) au maximum. Simple à installer et facile à monter grâce aux bornes à ressort. Le détecteur possède un design ultraplat d'à peine 5 mm, qui permet de l'intégrer sans problème dans le plafond. Pour un usage dans de petits locaux, bureaux, locaux de stockage..

Le détecteur ne convient que pour la commande de l'éclairage intérieur. Selon l'application choisie :

- l'éclairage doit toujours être allumé manuellement à l'aide d'un

bouton-poussoir et s'éteint automatiquement si

la lumière naturelle est suffisante ou si personne n'est présent dans le local

(détecteur d'absence).

- l'éclairage s'allume automatiquement en cas de mouvement et si la lumière naturelle n'est pas suffisante. Il s'éteint aussi automatiquement lorsque la lumière naturelle est suffisante ou lorsque plus personne n'est présent dans le local (détecteur de présence). L'éclairage reste allumé tant qu'un mouvement est détecté et que le niveau de luminosité naturelle mesuré est inférieur à la valeur programmée.

Lorsqu'un bouton-poussoir est utilisé, l'utilisateur peut choisir de ne pas attendre la fin de la temporisation de déconnexion et d'éteindre l'éclairage dès qu'il quitte le local (extinction éco). L'éclairage reste éteint, même si un mouvement est encore détecté dans le local. Au terme de la temporisation de déconnexion pré réglée, le détecteur rebascule en fonctionnement automatique. La temporisation de déconnexion, la valeur lux à laquelle l'éclairage doit s'allumer et la sensibilité du détecteur peuvent être facilement réglées à l'aide de la télécommande IR (en option).

## **Cahier des charges**