
LUXOMAT® PD4-M-2C-AP/-FP/-EN

















CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

 (\sim)

230 V~ ±10 %

O 360°

assise Ø 6,40 m transversale Ø 24,00 m radiale Ø 8,00 m

AP = IP54; FP/EN = IP20 /IP 🗆 Classe II / C€

AP Ø 101 x H 76 mm **FP** Ø 97 x H 103 mm **/**. **EN** Ø 97 x H 84 mm

-25°C à +50°C

Boîtier qualité supérieure, PC **UV-résistant**

1

IR-PD-2C, IR-PD-Mini

Canal 1 (commande de l'éclairage)

2300 W, $\cos \varphi = 1$; 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$

15 sec. - 30 min. ou impulsion

(\tilde{\psi} 10 - 2000 Lux

Canal 2 (commande des auxiliaires)


Contact sec, type NO, 3A, 230 V, $\cos \varphi = 1$

Impulsion d'alarme, impulsion ou 5 - 120 min.

(i) INFORMATIONS PRODUITS

■ Détecteur de présence pour l'intérieur à télécommande LUXOMAT® PD4-M-2C en exécution Maître pour montage apparent, en saillie au plafond et encastré avec zone de détection circulaire et portée de 24 m

- Deux canaux de commutation, l'un pour l'éclairage, l'autre libre de potentiel pour la commande de CVC (Chauffage, Ventilation, Climatisation)
- Extension économique de la zone de détection avec des détecteurs de présence Esclaves
- De nombreux programmes réglables à l'aide de la télécommande LUXOMAT® IR-PD-2C
- Domaines d'application: pour la surveillance de surfaces importantes parkings, halls des sports, entrepôts, rampes d'accès, préaux
- Attention: les détecteurs qui ont été livrés avant 2011, doivent être programmés avec la télécommande IR-PD (p. 112).



- 1 Approche du détecteur de face
- 2 Approche du détecteur en biais
- 3 Activité assise

ACCESSOIRE (EN OPTION)

IR-PD-2C



IR-PD-Mini









Filtre Anti Arc



Esclaves PD4-S voir page 76!

Désignation	Couleur	N°-Article
PD4-M-2C-AP	blanc	92140
PD4-M-2C-FP	blanc	92148
PD4-M-2C-EN	blanc	92255
Accessoire (en option)		
LUXOMAT® IR-PD-2C	gris	92475
LUXOMAT® IR-PD-Mini	gris	92159
Panier de protection BSK	blanc	92199
AP-Socle IP65 pour PD4-AP (IP54)	blanc	92376

