

O-range® Protect



O-range® Protect

- pour les cloisons coupe-feu EI30 - EI90
- Également pour une installation directement opposée
- épaisseur minimale de la paroi : 100 mm
- combinaison possible l'un sous l'autre et avec la boîte d'encastrement

Réf. d'article :	5421
EAN:	5415160026190
Profondeur	49 mm
Ø du trou fraisé	68 mm
Pour épaisseurs de parois	7 - 40 mm
Entrées de câbles jusqu'à Ø 11,5 mm	6
Manchon de raccord par emb.	5
Autorisation ETA	ETA-18/0418
sans halogène	Oui
pour des parois insonorisants à	69 dB
Emballage intérieur/envoi	10/100

Dans les cloisons coupe-feu EI30 – EI90, les boîtiers coupe-feu maintiennent la durée de résistance au feu malgré les installations électriques en place et assurent le cloisonnement sûr et étanche à la fumée de la pièce. En cas d'incendie, un agent intumescent intégré ferme rapidement et en toute sécurité l'ouverture de l'installation et empêche ainsi la propagation des flammes et des gaz de fumée. Ce système permet donc d'assurer efficacement la protection des personnes et des biens.

- Pour cloisons coupe-feu EI30-EI90
- Également pour une installation directement opposée
- Utilisable comme boîte de dérivation avec couvercle coupe-feu
- Préservation de la fonction d'isolation phonique de la paroi

