
LUXOMAT® PD4-M-1C-AP/-FP/-EN


















CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

230 V~ ±10 %

O 360°

assise Ø 6,40 m Ø 24,00 m transversale Ø 8,00 m radiale

IP □ AP/FP/EN = IP20 / Classe II / (€

AP Ø 98 x H 65 mm **FP** Ø 97 x H 103 mm **EN** Ø 97 x H 84 mm

Boîtier qualité supérieure, PC **UV-résistant**

-25°C à +50°C

IR-PD-1C, IR-PD-Mini

Canal 1 (commande de l'éclairage)


2300 W, $\cos \varphi = 1$; 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$

15 sec. - 30 min. ou impulsion

10 - 2000 Lux

(i) INFORMATIONS PRODUITS

- Détecteur de présence pour l'intérieur à télécommande LUXOMAT® PD4-M-1C en exécution Maître pour montage apparent, en saillie au plafond et encastré avec zone de détection circulaire
- Un canal de commutation pour l'éclairage
- Commande lumineuse de tous les types de lampes courantes par relais performant
- Système optique destiné au plus haut degré de sensibilité
- Extension économique de la zone de détection avec des détecteurs de présence Esclaves
- Mode d'impulsion en série
- Domaines d'application: pour la surveillance de surfaces importantes parkings, halls des sports, entrepôts, rampes d'accès, préaux
- Attention: les détecteurs qui ont été livrés avant 2011, doivent être programmés avec la télécommande IR-PD (p. 112).



- 1 Approche du détecteur de face
- 2 Approche du détecteur en biais
- 3 Activité assise

■ ACCESSOIRE (EN OPTION)

IR-PD-1C



IR-PD-Mini





Panier de protection



Socle IP54



AP-Socle IP65



Obturateurs voir page 90!



Filtre Anti Arc voir page 90!



Esclaves PD4-S voir page 76!

Désignation	Couleur	N°-Article
PD4-M-1C-AP	blanc	92580
PD4-M-1C-FP	blanc	92585
PD4-M-1C-EN	blanc	92575
Accessoire (en option)		
Panier de protection BSK	blanc	92199
LUXOMAT® IR-PD-1C	gris	92520
LUXOMAT® IR-PD-Mini	gris	92159
Socle IP54 pour PD4-AP	blanc	92161
AP-Socle IP65 pour PD4-AP (IP20)	blanc	92375