FITO Profi-line

TÉLÉCOMMANDE POUR DETECTEUR DE FUMEE ASD-10QR AVEC RADIO LINK



ASD-RRC Télécommande pour détecteur de fumée ASD-10QR avec radio Link

Boîtier ergonomique avec possibilités de montage
Un bouton unique pour piloter toutes les fonctions
Test à distance des détecteurs de fumée ASD-10 QR (signal d'alarme)
Réglage à distance mise en pause du détecteur (sensibilité réduite) pendant 10 minutes
Reset à distance d'alarme de détecteur de fumée pour 10 minutes
Fonction "On" est indiqué par LED en appuyant sur le bouton de test
Batterie faible est indiqué par des LED (<10% de la capacité)
y compris la pile CR2032, remplaçable

Spécification

Utilisation veille: <8 μA	Alimentation: pile lithium 3V CR2032
Utilisation transmission radio: <17 mA	Mise en pause 10 ± 2 min.
RF fréquence: 868 MHz	Température: 0-55 ° C
RF Puissance: -6 dBm (max)	Hygrométrie: <93% RH à 40 °C
RF Distance: 3-10 mètres en champ libre	Dimensions: 72 x 39 x 15 mm
Autonomie de la pile:	Couleur : blanc/bleu
2-3 ans dans des circonstances normales	
Emballage: gift box (carton)	Certification: RED/CE
Garantie : 3 ans	EAN-code: 8713686002399

Les signaux lumineux

LED	Fonction
Ne clignote pas	Fonction de veille
Clignotant régulièrement	Fonction transmission radio
Clignote toutes les 3 secondes	Pile faible, remplacez la pile